Limitorque Данные асинхронных электромоторов

MX Привода
400 Волт, (380В*) Три фазы, 50 Гц

Тип Привода	Скорость вращения привода в об/мин	Полюсы	Ток в А при полной** нагрузки	Ток в А при затор-моженном якоре	Номинальный мощность ЛС	Номинальный мощность кВт	КПД в % при полной** нагрузки	Коэффициенты передачи при при полной** нагрузки	Коэффициенты передачи при затор-моженном якоре	Момент врашения Нм
MX-05/15	15	6	1,20	2,60	0,11	0,08	38	0,44	0,89	75
MX-05/22	22	4	0,80	2,10	0,14	0,10	47	0,40	0,91	75
MX-05/33	33	4	1,30	3,00	0,22	0,16	52	0,40	0,87	75
MX-05/43	43	4	1,30	3,00	0,22	0,16	52	0,40	0,87	75
MX-05/65	65	4	1,30	3,00	0,22	0,16	52	0,40	0,87	65
MX-05/84	84	4	1,30	3,00	0,22	0,16	52	0,40	0,87	53
MX-05/127	127	2	1,30	5,80	0,35	0,26	57	0,58	0,95	56
MX-05/165	165	2	1,30	5,80	0,35	0,26	57	0,58	0,95	46
MX-10/15	15	6	2,10	6,30	0,24	0,18	50	0,36	0,76	170
MX-10/22	22	4	1,50	5,60	0,31	0,23	57	0,47	0,86	170
MX-10/33	33	4	2,50	8,00	0,47	0,35	59	0,46	0,93	170
MX-10/43	43	4	2,50	8,00	0,47	0,35	59	0,46	0,93	170
MX-10/65	65	4	2,50	8,00	0,47	0,35	59	0,46	0,93	145
MX-10/84	84	4	2,50	8,00	0,47	0,35	59	0,46	0,93	121
MX-10/127	127	2	1,40	13,20	0,73	0,54	70	0,79	0,89	121
MX-10/165	165	2	1,40	13,20	0,73	0,54	70	0,79	0,89	99
MX-20/15	15	6	2,20	9,50	0,48	0,36	45	0,41	0,85	305
MX-20/22	22	4	1,70	10,10	0,55	0,41	63	0,52	0,85	305
MX-20/33	33	4	3,50	15,50	0,80	0,59	58	0,51	0,84	305
MX-20/43	43	4	3,50	15,50	0,80	0,59	58	0,51	0,84	305
MX-20/65	65	4	3,50	15,50	0,80	0,59	58	0,51	0,84	241
MX-20/84	84	4	3,50	15,50	0,80	0,59	58	0,51	0,84	201
MX-20/127	127	2	3,50	17,80	1,16	0,87	70	0,62	0,87	190
MX-20/165	165	2	3,50	17,80	1,16	0,87	70	0,62	0,87	155
MX-40/15	15	6	4,80	19,50	0,90	0,67	52	0,41	0,79	597
MX-40/22	22	4	3,50	24,30	1,09	0,81	71	0,52	0,83	597
MX-40/33	33	4	5,00	26,00	1,57	1,18	64	0,49	0,79	597
MX-40/43	43	4	5,00	26,00	1,57	1,18	64	0,49	0,79	597
MX-40/65	65	4	5,00	26,00	1,57	1,18	64	0,49	0,79	468
MX-40/84	84	4	5,00	26,00	1,57	1,18	64	0,49	0,79	388
MX-40/127	127	2	4,70	30,00	2,38	1,77	76	0,71	0,85	353
MX-40/165	165	2	4,70	30,00	2,38	1,77	76	0,71	0,85	285
MX-85/22	22	4	5,40	24,00	2,40	1,80	69	0,67	0,95	1 153
MX-85/33	33	4	8,10	36,00	3,30	2,50	73	0,61	0,90	1 662
MX-85/43	43	4	8,10	36,00	3,30	2,50	73	0,61	0,90	1 561
MX-85/65	65	4	8,10	36,00	3,30	2,50	73	0,61	0,90	1 153
MX-85/110	110	4	8,10	36,00	3,30	2,50	73	0,61	0,90	814
MX-85/143	143	4	8,10	36,00	3,30	2,50	73	0,61	0,90	611
MX-140/22	22	4	8,10	36,00	3,30	2,50	73	0,61	0,90	2 036
MX-140/33	33	4	10,90	60,00	4,60	4,40	75	0,60	0,84	2 307
MX-140/43	43	4	10,90	60,00	4,60	4,40	75	0,60	0,84	2 171
MX-140/65	65	4	10,90	60,00	4,60	4,40	75	0,60	0,84	1 628
MX-140/110	110	4	10,90	60,00	4,60	4,40	75	0,60	0,84	1 003
MX-140/143	143	4	10,90	60,00	4,60	4,40	75	0,60	0,84	882
MX-150/110	110	4	15,00	120,00	8,40	6,30	67	0,60	0,86	2 033
MX-150/143	143	4	15,00	120,00	8,40	6,30	67	0,60	0,86	1 559

* *Для 380 В три фазы 50 Гц данные тока умножать на 0,95. Остальные параметры не меняются*

** *Польная нагрузка определяется как 20%-ов от номинального крутящего момента электромотора*