VT VERES KFT.
„РЕШЕНИЯ БУДУЩЕГО СЕГОДНЯ"

MX_квадратн.	Описание	MX_кругл.	Замечания только для MXa	MXb
5	Закрыть	27		27
6	Стоп	26		26
7	Открыть	25		25
8	Общий (DIG1)	28		28
9	Запрет на открыть (Вход 2)	35		35
	Общий DIG3	29		29
	DIG Общий 3A	31		31
10	Запрет на закрыть (Вход 1)	34		34
21	ESD аварийный (Вход 0)	30		30
	Общий DIG2	33		33
11	0 В пер.напр. (вых.)	23 (opc)		23 (opc)
12	110 В пер.напр. (вых.)	24 (opc)	макс. 15 Ватт	24 (opc)
13	24 В пост.напр. (вых.)	22	макс. 5 Ватт	22
14	0 В пост.напр. (вых.)	21		21
37	0 В пост.напр. (вход запасного питания)	7 (opc)		7
38	24 В пост.напр. (вход запасного питания)	6 (opc)	60 мА	6
	0 В пост.напр. (вход запасного питания)	9 (opc)		
	12 В пост.напр. (вход запасного питания)	8 (opc)	120 мА	
	S1a (Closed/Cl)	44-45	0,5 А 125 В пер.т. или 2 А 30 В пост.т.	-
	S1b (Closed/Op)	48-49	0,5 А 125 В пер.т. или 2 А 30 В пост.т.	-
	S2a (Opened/Cl)	46-47	0,5 А 125 В пер.т. или 2 А 30 В пост.т.	-
	S2b (Opened/Op)	50-51	0,5 А 125 В пер.т. или 2 А 30 В пост.т.	-
1-2	R1	44-45 (opc)	5 А 250 В пер.т. или 30 В пост.т.	44-45
3-4	R2	46-47 (opc)	5 А 250 В пер.т. или 30 В пост.т.	46-47
31-32	R3	48-49 (opc)	5 А 250 В пер.т. или 30 В пост.т.	48-49
42-43	R4	50-51 (opc)	5 А 250 В пер.т. или 30 В пост.т.	50-51
35-36 (opc)	R5	36-37 (opc)	5 А 250 В пер.т. или 30 В пост.т.	36-37 (opc)
44-34 (opc)	R6	38-39 (opc)	5 А 250 В пер.т. или 30 В пост.т.	38-39 (opc)
33-20 (opc)	R7	40-41 (opc)	5 А 250 В пер.т. или 30 В пост.т.	40-41 (opc)
	R8	42-43 (opc)	5 А 250 В пер.т. или 30 В пост.т.	42-43 (opc)
17-18-19	MONITOR (17-18/54-53 замкн. при ошибке)	54-53-52		54-53-52
30 (opc)	Экран для DDC	3 (opc)		3 (opc)
15 (opc)	DDC A порт +	4 (opc)		4 (opc)
16 (opc)	DDC A порт	5 (opc)		5 (opc)
29 (opc)	DDC B порт +	14 (opc)		14 (opc)
41 (opc)	DDC B порт	13 (opc)		13 (opc)
22 (opc)	Дискретный вход Общий			
23 (opc)	DI7			
24 (opc)	DI8			
25 (opc)	DI9			
46 (opc)	AO1 4-20 мА выход (APT)	18 (opc)		18 (opc)
47 (opc)	AO1 0-10 В выход (APT)	15 (opc)		15 (opc)
45 (opc)	Аналог Общий	17 (opc)		17 (opc)
50 (opc)	AO1 4-20 мА выход (ATT)	16 (opc)		16 (opc)
48 (opc)	AO1 0-10 В выход (ATT)	2 (opc)		2 (opc)
49 (opc)	Аналог Общий	1 (opc)		1 (opc)
39 (opc)	AI1 4-20 мА вход (MOD - фильтрованный)	20 (opc)		20 (opc)
28 (opc)	Аналог Общий	19 (opc)		19 (opc)
40 (opc)	AI2 4-20 мА вход (без фильтра)	12 (opc)		12 (opc)
	(AI1 и AI2 с DDC включительно)			

Kecskemét, Szolnoki hegy 232.
Hungary, 6000
www.limitorque.eu

Tel: +36 76 500 170
EAEC@Limitorque.eu